

EXIDE[®] BIKE






MOTORCYCLE & SPORT BATTERIES

Teknisk information og specifikationer



EXIDE[®] BIKE



EGENSKABER	★★★ FACTORY SEALED	★★ MAINTENANCE FREE	★ CONVENTIONAL
Klart til montering og brug	 ✓		
Fabriksforsegling garanteret af producenten	 ✓	(1)	
Montering tilladt	 ✓	 ✓	
Leveres med syreflasker til første opfyldning	+  (2)	✓	✓
Teknologi	AGM-GEL-ladet	AGM-ladet	Tørladet
Effekt	Høj effekt Dybe udladninger	Høj effekt	Standardeffekt

(1) Forsegles efter opfyldning (2) Ikke nødvendigt, da der allerede er syre i cellerne.

* Forsegling eller forsegleet betyder sikkerhed for lækage og utætheder ved normal brug. Der kan afgives små mængder gas ved ladning. Det er helt normalt.

EGENSKABER OG FORDELE

BATTERIER TIL MOTORCYKLER, SPORT OG FRITID

	★★★★ FACTORY SEALED	★★★ MAINTENANCE FREE	★ CONVENTIONAL
EGENSKABER	<ul style="list-style-type: none"> - Høj effekt - Gode dybdeudladningsegenskaber - Stående eller liggende montering mulig - Fabriksforsegling garanteret af producenten (VRLA-klasse) 	<ul style="list-style-type: none"> - Høj effekt - Stående eller 45° montering er muligt - Forseglet efter opfyldning af syre og montage af propper/skinne 	<ul style="list-style-type: none"> - Standardbatteri - Kun opretstående montering - Ikke forseglet (normale gasudslip)
FORDELE FOR FORHANDLERE	<ul style="list-style-type: none"> - Fyldt op med syre ved levering (tids- og arbejdsbesparende) - Ingen syrehåndtering (godt for miljøet) - Særskilt mærkning angiver, når ladning er nødvendig (hvis normal lagertid bliver overskredet) - 16 varianter som dækker 40% af alle køretøjer. 	<ul style="list-style-type: none"> - Leveres med seks syreflasker til første opfyldning - Forenklet syrehåndtering – korrekt mængde medfølger - Opladning under lagertid ikke nødvendig - 27 varianter som dækker 50% af alle køretøjer 	<ul style="list-style-type: none"> - Leveres med syreflasker til første opfyldning - Forenklet syrehåndtering – korrekt mængde medfølger - Opladning under lagertid ikke nødvendig - 68 varianter som dækker 60% af alle køretøjer.
FORDELE FOR SLUTKUNDE	<ul style="list-style-type: none"> - Fagmand ikke nødvendig ved montering - Lang levetid - Egnet til koldt klima - Helt vedligeholdelsesfrit - Godkendt til sæsonbrug - Sikkerhed mod lækage og utætheder 	<ul style="list-style-type: none"> - Kræver fagmand før ibrugtagning - Lang levetid - Egnet til koldt klima - Helt vedligeholdelsesfrit - Godkendt til sæsonbrug - Sikkerhed mod lækage og utætheder 	<ul style="list-style-type: none"> - Kræver fagmand før ibrugtagning - Normal levetid - Standardbrug under normale forhold - Påfyldning af vand kan være nødvendig - Sæsonbrug kan betyde behov for ekstra opladninger - Sikkerhedsforanstaltninger er nødvendige for at undgå spild af syre.
KARAKTERISTIKA	<ul style="list-style-type: none"> - AGM-GEL konstruktion (syren bundet i cellerne) - Vådlandet – klart til brug - Kalciumlegerede blyplader - AGM-separator (glasfibermåtte) alternativt syre i geleform 	<ul style="list-style-type: none"> - AGM-konstruktion (syren bundet i cellerne) - Leveres tørladet (uden syre i cellerne) - Leveres med seks separate syreflasker - Kalciumlegerede blyplader - AGM-separator (glasfibermåtte) 	<ul style="list-style-type: none"> - Standardkonstruktion - Leveres tørladet (uden syre i cellerne) - Leveres med seks separate syreflasker - Antimonlegerede plader - Polyetenseparator

SPECIFIKATIONER

12V FACTORY SEALED Batterispecifikationer

Type/Effekt				Dimensioner			Teknisk data					
Japannr.	Best. nr.	Kapacitet 10h(Ah)	CCA/EN (A)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Polstilling	Poltype	Front	Side	Top	
AGM12-4	4908	3	50	113	70	85	3		Q			
AGM12-5	4910	4	70	113	70	105	3		Q			
AGM12-7F	4923	7	85	150	65	100	6		V		4,8mm	
AGM12-8	4914	8,6	145	150	87	93	4		Q			
AGM12-9	4913	9	120	135	75	139	4		Q			
AGM12-10	4916	10	150	150	87	130	4		Q			
AGM12-12	4918	12	200	150	87	145	4		Q			
AGM12-12F	4924	12	150	150	100	100	6		V		4,8mm	
AGM12-14	4919	12	210	134	89	164	3		Q			
GEL12-14	80014	14 (20h)	150	150	87	145	4		S			
GEL12-16	80016	16 (20h)	100	180	75	165	3		D			
AGM12-18	4584	18	250	181	77	167	3		D			
GEL12-19	80019	19 (20h)	170	185	80	170	3		D			
AGM12-23	4922	21	350	205	86	162	3		Q			
GEL12-30	80030	30 (20h)	180	197	132	186	4		D			
AGM12-31	4990	30	430	166	126	175	3		Q			

12V MAINTENANCE FREE Batterispecifikationer

Type/Effekt				Dimensioner			Teknisk data					
Japannr.	Best. nr.	Kapacitet 10h(Ah)	CCA/EN (A)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Polstilling	Poltype	Front	Side	Top	
YT4B-BS	4992	2,3	35	113	38	85	5		T			
YTR4A-BS	4972	2,3	35	113	48	85	5		U			
YTX4L-BS	4590	3	50	113	70	85	3		Q			
YTX5L-BS	4592	4	70	113	70	105	3		Q			
YTX7A-BS	4593	6	90	150	87	93	4		Q			
YTX7L-BS	4594	6	100	113	70	130	3		Q			
ETZ7-BS	4975	6	100	113	70	105	3		Q			
YT7B-BS	4904	6,5	85	150	65	93	4		Q			
YT9B-BS	4903	8	110	150	70	105	4		Q			
YTX9-BS	4595	8	120	150	87	105	4		Q			
ETZ10-BS	4976	8,6	145	150	87	93	4		Q			
YTX9C-BS	4962	9	120	135	75	139	4		Q			
YT12A-BS	4905	9,5	130	150	87	105	4		Q			
YT12B-BS	4906	10	160	150	70	130	4		Q			
YTX12-BS	4596	10	150	150	87	130	4		Q			
ETZ14-BS	4977	11,2	205	150	87	110	4		Q			
YT14B-BS	4907	12	190	150	70	145	4		Q			
YTX14-BS	4597	12	200	150	87	145	4		Q			
YTX14L-BS	4993	12	200	150	87	145	3		Q			
YTX14AH-BS	4995	12	210	134	89	164	4		Q			
YTX14AHL-BS	4996	12	210	134	89	164	3		Q			
YTX15L-BS	4991	13	210	175	87	130	3		Q			
YTX16-BS	4974	14	215	150	87	161	4		Q			
YTX20H-BS	4598	18	270	175	87	155	4		Q			
YTX20HL-BS	4599	18	270	175	87	155	3		Q			
YTX20CH-BS	4999	18	230	150	87	161	4		Q			
YTX24HL-BS	4994	21	350	205	87	162	3		Q			

SPECIFIKATIONER

V CONVENTIONAL Batterispecifikationer

Type/Effekt				Dimensioner			Teknisk data					
Modelnummer	Art. nr	Kapacitet 10h(Ah)	CCA/EN (A)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Polstilling	Poltype	Front	Side	Top	
YB2,5L-C	4575	2,5	20	80	70	105	3		N		Kabel	
YB3L-A	4543	3	25	98	56	110	3		G			
YB3L-B	4545	3	25	98	56	110	3		G			
YB4L-A	4961	4	50	120	70	92	3		Q			
YB4L-B	4516	4	50	120	70	92	3		Q			
12N5-3B	4517	5	40	120	60	130	3		G			
YB5L-B	4546	5	65	120	60	130	3		G			
12N5,5-3B	4559	5,5	45	135	60	130	3		G			
12N5,5A-3B	4518	5,5	40	103	90	114	3		G			
12N7-3B	4560	7	75	135	75	133	3		G			
12N7-4B	4928	7	75	135	75	133	4		G			
YB7C-A	4536	8	90	130	90	114	3		D			
YB7-A	4577	8	85	135	75	133	4		G			
YB7L-B	4583	8	85	135	75	133	3		G			
12N9-3B	4573	9	85	135	75	139	3		G			
12N9-4B-1	4503	9	85	135	75	139	4		G			
YB9-B	4980	9	100	135	75	139	4		G			
YB9L-A2	4581	9	100	135	75	139	3		C			
YB9L-B	4554	9	100	135	75	139	3		G			
12N10-3B	4942	10	110	135	90	145	3		G			
YB10L-A2	4526	11	130	135	90	145	3		R			
YB10L-B	4562	11	130	135	90	145	3		G			
YB10L-B2	4967	11	130	135	90	145	3		R			
12N12A-4A-1	4520	12	115	134	80	160	4		G			
YB12A-A	4525	12	165	134	80	160	4		G			
YB12A-B	4563	12	165	134	80	160	4		G			
YB12AL-A	4564	12	165	134	80	160	3		G			
YB12AL-A2	4579	12	165	134	80	160	3		Q			
YB12B-B2	4565	12	120	160	90	130	4		R			
YB12C-A	4968	12	165	134	80	175	4		Q			
12N14-3A	4521	14	130	134	89	166	3		R			
YB14-A2	4527	14	145	134	89	166	4		R			
YB14-B2	4566	14	145	134	89	166	4		R			
YB14L-A2	4529	14	145	134	89	166	3		R			
YB14L-B2	4567	14	145	134	89	166	3		R			
YB14A-A2	4535	14	145	134	89	176	4		R			
HYB16A-A	4569	16	150	149	89	178	4		H			
YB16AL-A2	4530	16	175	205	70	162	3		C			
YB16B-A	4532	16	175	160	90	162	4		Q			
YB16B-A1	4985	16	175	160	90	162	4		A			
12N18-3	4570	18	165	205	90	162	3		H			
YB18L-A	4531	18	190	180	90	162	3		H			
YB16-B	4533	19	190	175	100	155	4		G			
YB16CL-B	4574	19	190	175	100	175	3		Q			
YB16L-B	4534	19	190	175	100	155	3		G			
12Y16A-3A	4997	20	210	185	81	170	3		D			
12Y16A-3B	4555	20	210	185	81	170	3		D			
Y50-N18L-A	4944	20	260	205	90	162	3		H			
Y50-N18L-A3	4572	20	260	205	90	162	3		Q			
12N24-3A	4501	24	220	184	124	175	3		D			

SPECIFIKATIONER

12V CONVENTIONAL Batterispecifikationer


Type/Effekt				Dimensioner			Teknisk data					
Japannr	Art. nr	Kapacitet 10h(Ah)	CCA/EN (A)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Polstilling	Poltype	Front	Side	Top	
12N24-4A	4523	24	220	184	124	175	4		D			
U1-9	4934	24	240	196	130	180	4		D			
Y60-N24-A	4580	28	280	184	124	169	4		D			
Y60-N24AL-B	4538	28	280	184	124	169	3		D			
Y60-N24L-A	4522	28	280	184	124	169	3		D			
Y60-N30-A	4943	30	300	185	128	168	4		D			
Y60-N30L-A	4582	30	300	185	128	168	3		D			
Y60-N30L-B	4998	30	300	185	128	168	3		D			
YB30L-B	4987	30	300	165	130	176	3		Q			
U1R-11	4935	30	300	196	130	180	3		D			

6V CONVENTIONAL Batterispecifikationer


Type/Effekt				Dimensioner			Teknisk data					
Japannr	Art. nr	Kapacitet 10h(Ah)	CCA/EN (A)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Polstilling	Poltype	Front	Side	Top	
6N4-2A	4504	4	35	70	70	95	2		N			Kabel
6N4-2A-4	4557	4	35	70	70	95	2		M			Kabel
6N4B-2A	4514	4	35	101	47	95	2		N			Kabel
6N6-3B-1	4506	6	40	98	56	110	3		G			
B49-6	4507	10	90	90	82	160	2		G			
6N11A-1B	4542	11	95	121	59	131	1		G			
6N12A-2D	4558	12	100	155	56	115	2		G			
B38-6A	4513	13	105	119	83	162	1		G			

POL UDFØRSEL

POLSTILLINGER:



UDLUFTNING:



POLTYPER:

A FRONT SIDE TOP 	G FRONT SIDE TOP 	M 	S FRONT SIDE TOP
B FRONT SIDE TOP 	H FRONT SIDE TOP 	N 	T FRONT SIDE TOP
C FRONT SIDE TOP 	I FRONT SIDE TOP 	O FRONT SIDE TOP 	U FRONT SIDE TOP
D FRONT SIDE TOP 	J 	P 	V
E FRONT SIDE TOP 	K 	Q FRONT SIDE TOP 	
F FRONT SIDE TOP 	L 	R FRONT SIDE TOP 	

BATTERI-OPGRADERINGER

Hvis batteriet ikke fungerer som forventet, f.eks. med hensyn til levetid, pålidelighed eller sikkerhed, anbefaler vi, at man foreslår kunden en opgradering til et mere avanceret batteri. Så får kunden et produkt, som er udformet til at yde, også under de mest krævende forhold.

OPGRADERING TIL FACTORY SEALED

Original	Anbefalet opgradering	Bemærkninger
12N5,5-3	4523 AGM12-5	4910 (1/5)
12N5,5-3B	4559 AGM12-5	4910 (1/4)
12N5-3B	4517 AGM12-5	4910 (1/5)
12N7-4A	4560 AGM12-9	4913 (6)
12N7-4A-1	4560 AGM12-9	4913 (1/6)
12N7-4B	4928 AGM12-9	4913 (6)
12N7E-4B	4928 AGM12-8	4914 -
12N9-4B	4573 AGM12-9	4913 -
12N9-4B-1	4503 AGM12-9	4913 -
12N14-3A	4521 AGM12-14	4919 (1)
12N14-3B	4521 AGM12-14	4919 (1)
12N18-3	4570 AGM12-23	4922 (1)
12N18-3-1	4570 AGM12-23	4922 (1)
12N18-3A	4570 AGM12-23	4922 (1)
12N18-3B	4570 AGM12-23	4922 (1)
12N24-3A	4501 AGM12-31	4990 (1)
12Y16A-3A	4997 AGM12-18/GEL12-19	4584/80019 -
12Y16A-3B	4555 AGM12-18/GEL12-19	4584/80019 -
DIN 51814	4555 AGM12-18/GEL12-19	4584/80019 -
DIN 51913	4555 AGM12-18/GEL12-19	4584/80019 -
DIN 52015	4555 AGM12-18/GEL12-19	4584/80019 -
DIN 52515	4555 AGM12-31	4990 -
DIN 52816	4555 AGM12-31	4990 -
DIN 53030	4555 AGM12-31	4990 (1)
KMX14-BS	4569 AGM12-12	4918 -
SLA12-4	4569 AGM12-4	4908 -
SLA12-5	4569 AGM12-5	4910 -
SLA12-6	4569 AGM12-8	4914 -
SLA12-8	4569 AGM12-8	4914 -
SLA12-9	4569 AGM12-9	4913 -
SLA12-10	4569 AGM12-10	4916 -
SLA12-12	4569 AGM12-12	4918 -
SLA12-14	4569 AGM12-14	4919 -
SLA12-18	4569 AGM12-18	4584 -
SLA12-23	4569 AGM12-23	4922 -
SLA12-31	4569 AGM12-31	4990 -
SY50-N18L-A	4569 AGM12-23	4922 (1/7)
SY50-N18L-A2	4569 AGM12-23	4922 (1/7)
SY50-N18L-AT	4569 AGM12-23	4922 (1/7)
U1-5	4569 GEL12-30	80030 -
U1-7	4569 GEL12-30	80030 -
U1-9	4934 GEL12-30	80030 -
Y50-N18L-A	4944 AGM12-23	4922 (1)
Y50-N18L-A1	4944 AGM12-23	4922 -
Y50-N18L-A2	4944 AGM12-23	4922 (1)

Original	Anbefalet opgradering	Bemærkninger
Y50-N18L-A3	4572 AGM12-23	4922 -
Y50-N18L-A-CX	4572 AGM12-23	4922 (1)
Y50-N18L-A-LM	4572 AGM12-23	4922 (1)
Y50-N18L-AT	4572 AGM12-23	4922 (1)
Y60-N24AL-B	4538 AGM12-31	4990 (1/6)
Y60-N24L-A	4522 AGM12-31	4990 (1/6)
Y60-N30L-A	4582 AGM12-31	4990 (1/6)
Y60-N30L-B	4998 AGM12-31	4990 (1/6)
YB4L-A	4961 AGM12-4	4908 -
YB4L-B	4516 AGM12-4	4908 -
YB5L-A	4516 AGM12-5	4910 (1/5)
YB5L-B	4546 AGM12-5	4910 (5)
YB7-A	4577 AGM12-9	4913 (6)
YB9A-A	4583 AGM12-9	4913 (1)
YB9-B	4980 AGM12-9	4913 -
YB12AL-A	4564 AGM12-14	4919 (1/4/5)
YB12AL-A2	4579 AGM12-14	4919 (1/4/5)
YB12B-B2	4565 AGM12-10	4916 (1)
YB14L-A1	4566 AGM12-14	4919 (1)
YB14L-A2	4529 AGM12-14	4919 (1)
YB14L-B2	4567 AGM12-14	4919 (1)
YB16CL-B	4574 AGM12-18	4584 (1)
YB16CL-Bs	4574 AGM12-18	4584 (1)
YB30L-B	4987 AGM12-31	4990 (1)
YIX30L	4554 AGM12-31	4990 -
YT4L-BS	4554 AGM12-4	4908 (1)
YT5L-BS	4554 AGM12-5	4910 -
YT10B-4	4554 AGM12-10	4916 -
YTR9-BS	4554 AGM12-8	4914 (1)
YTX4L-BS	4554 AGM12-4	4908 -
YTX5L-BS	4554 AGM12-5	4910 -
YTX7A-BS	4554 AGM12-8	4914 -
YTX9-BS	4554 AGM12-8	4914 -
YTX9C-BS	4554 AGM12-9	4913 -
YTX12-BS	4554 AGM12-10	4916 -
YTX14AHL-BS	4554 AGM12-14	4919 -
YTX14-BS	4554 AGM12-12/GEL12-14	4918/4919 -
YTX14H-BS	4554 AGM12-12/GEL12-14	4918/4919 (1)
YTX16CL-B-BS	4554 AGM12-18	4584 -
YTX18L-BS	4554 AGM12-23	4922 (1)
YTX24HL-BS	4554 AGM12-23	4922 -
YTZ5S	4554 AGM12-4	4908 -
ETZ10-BS	4554 AGM12-8	4914 -
YTZ10S	4554 AGM12-8	4914 -

I nogle tilfælde kan det foreslåede batteri adskille sig noget fra originalbatteriet, hvad angår størrelse og mål. I disse tilfælde angives det i kolonnen "Bemærkninger". Læs og kontroller grundigt inden montering.

BATTERI-OPGRADERINGER

Original		Anbefalet		Bemærkninger
12N5,5-3	4523	YTX5L-BS	4592	(1/5)
12N5,5-3B	4559	YTX5L-BS	4592	(1/5)
12N5,5A-3B	4518	ETZ7-BS	4975	(1/4)
12N5-3B	4517	YTX5L-BS	4592	(1/5)
12N7-3A	4517	YTX7L-BS	4594	(1)
12N7-3B	4560	YTX7L-BS	4594	(1)
12N7-4A	4560	YTX9C-BS	4962	(6)
12N7-4A-1	4560	YTX9C-BS	4962	(1/6)
12N7-4B	4928	YTX9C-BS	4962	(6)
12N7E-4B	4928	YTX7A-BS	4593	-
12N9-4B	4573	YTX9C-BS	4962	-
12N9-4B-1	4503	YTX9C-BS	4962	-
12N9E-4B	4503	YT12A-BS	4905	-
12N14-3A	4521	YTX14AHL-BS	4996	(1)
12N14-3B	4521	YTX14AHL-BS	4996	(1)
12N16-3B	4521	YTX20HL-BS	4599	(1)
12N16-4B	4521	YTX20H-BS	4598	(1)
12N18-3	4570	YTX24HL-BS	4994	(1)
12N18-3-1	4570	YTX24HL-BS	4994	(1)
12N18-3A	4570	YTX24HL-BS	4994	(1)
12N18-3B	4570	YTX24HL-BS	4994	(1)
12Y16A-3A	4997	YTX20HL-BS	4599	(1/5)
12Y16A-3B	4555	YTX20HL-BS	4599	(1/5)
DIN 51814	4555	YTX20HL-BS	4599	(1/5)
DIN 51913	4555	YTX20HL-BS	4599	(1/5)
DIN 52015	4555	YTX20HL-BS	4599	(1/5)
KMX14-BS	4569	YTX14-BS	4597	-
SY50-N18L-A	4569	YTX24HL-BS	4994	(1/7)
SY50-N18L-A2	4569	YTX24HL-BS	4994	(1/7)
SY50-N18L-AT	4569	YTX24HL-BS	4994	(1/7)
SYB14A-A1	4569	YTX14AH-BS	4995	(1/7)
SYB14A-A2	4569	YTX14AH-BS	4995	(1/7)
SYB16L-B	4569	YTX20HL-BS	4599	(1/7)
Y50-N18L-A	4944	YTX24HL-BS	4994	(1)
Y50-N18L-A1	4944	YTX24HL-BS	4994	-
Y50-N18L-A2	4944	YTX24HL-BS	4994	(1)
Y50-N18L-A3	4572	YTX24HL-BS	4994	-
Y50-N18L-AT	4572	YTX24HL-BS	4994	(1)
YB4L-A	4961	YTX4L-BS	4590	-
YB4L-B	4516	YTX4L-BS	4590	-
YB5L-A	4516	YTX5L-BS	4592	(1/5)
YB5L-B	4546	YTX5L-BS	4592	(5)
YB7-A	4577	YTX9C-BS	4962	(6)
YB7B-B	4577	YT7B-BS	4904	(1/5)
YB9A-A	4583	YTX9C-BS	4962	(1)
YB9-B	4980	YTX9C-BS	4962	-
YB10A-A2	4998	YTX14AH-BS	4995	(1/6)
YB12AL-A	4564	YTX14AHL-BS	4996	(1/4/5)
YB12AL-A2	4579	YTX14AHL-BS	4996	(1/4/5)
YB12B-B2	4565	YTX12-BS	4596	(1)
YB14-A2	4527	YTX14AH-BS	4995	(1)
YB14A-A1	4527	YTX14AH-BS	4995	(1)

Original		Anbefalet		Bemærkninger
YB14A-A2	4535	YTX14AH-BS	4995	(1)
YB14-B2	4566	YTX14AH-BS	4995	(1)
YB14L-A1	4566	YTX14AHL-BS	4996	(1)
YB14L-A2	4529	YTX14AHL-BS	4996	(1)
YB14L-B2	4567	YTX14AHL-BS	4996	(1)
YB16-B	4533	YTX20H-BS	4598	(1)
YB16C-B	4985	YTX20H-BS	4598	(1)
YB16CL-B	4574	YTX20HL-BS	4599	(1)
YB16HL-A	4574	YTX20HL-BS	4599	(1)
YB16L-A	4574	YTX20HL-BS	4599	(1)
YB16L-A2	4574	YTX20HL-BS	4599	-
YB16L-B	4534	YTX20HL-BS	4599	(1)
YB18-A	4534	YTX20H-BS	4598	(1)
YB18L-A	4531	YTX20HL-BS	4599	(1)
YB18L-A2	4531	YTX20HL-BS	4599	-
YT4B-5	4554	YT4B-BS	4992	-
YT4L-BS	4554	YTX4L-BS	4590	(1)
YT5L-BS	4554	YTX5L-BS	4592	-
YT6B-BS	4554	ETZ7-BS	4975	-
YT7B-4	4554	YT7B-BS	4904	(1)
YT9B-4	4554	YT9B-BS	4903	-
YT12B-4	4554	YT12B-BS	4906	-
YT14B-4	4554	YT14B-BS	4907	(1)
YTH16-12	4554	YTX16-BS	4974	-
YTR4A-5	4554	YTR4A-BS	4972	-
YTR9-BS	4554	YT12A-BS	4905	-
YTX5L-BS	4554	ETZ7-BS	4975	-
YTX7A-BS	4554	ETZ10-BS	4976	-
YTX9-BS	4554	YT12A-BS	4905	(1)
YTX14H-BS	4554	YTX14-BS	4597	(1)
YTX16-BS	4554	YTX20CH-BS	4999	-
YTX16-BS-1	4554	YTX16-BS	4974	(1)
YTX16CL-B	4554	YTX20HL-BS	4599	-
YTX18L-BS	4554	YTX24HL-BS	4994	(1)
YTX19-BS	4554	YTX20H-BS	4598	-
YTX19L-BS	4554	YTX20HL-BS	4599	-
YTX20-BS	4554	YTX20H-BS	4598	-
YTX20L-BS	4554	YTX20HL-BS	4599	-
YTZ5S	4554	YTX4L-BS	4590	-
YTZ7S	4554	ETZ7-BS	4975	-
YTZ10S	4554	ETZ10-BS	4976	-
YTZ12-BS	4554	ETZ14-BS	4977	-
YTZ12S	4554	ETZ14-BS	4977	-
YTZ14S	4554	ETZ14-BS	4977	-

BEMÆRKNINGER – PASFORM

- (1) Bolt/møtrik/pol kan variere noget fra originalbatteriet.
- (2) Brug det gamle, nuværende batterikabler ved montering af det nye batteri.
- (3) Placering af udluftsventil kan variere mellem forskellige batterier.
- (4) Længden kan variere noget fra originalbatteriet.
- (5) Bredden kan variere noget fra originalbatteriet.
- (6) Højden kan variere noget fra originalbatteriet.
- (7) Leveres uden sensor.

I nogle tilfælde kan det foreslåede batteri adskille sig noget fra originalbatteriet, hvad angår størrelse og mål. I disse tilfælde angives det i kolonnen "Bemærkninger". Læs og kontroller grundigt inden montering.

ERSTATNINGSBATTERIER

Når originalbatteriet eller anbefalet batteri ikke er på lager eller kan leveres med det samme, foreslås det batteri i Exides MC-sortiment, som ligger nærmest.

ERSTATTER GAMLE 12V CONVENTIONAL

Original	Anbefalet opgradering		Bemærkninger
12N5,5-3	12N5,5-3B	4559	(3)
12N5,5-3B	YB5L-B	4546	(1)
12N5-3B	YB5L-B	4546	(1)
12N7-3A	12N7-3B	4560	(3)
12N7-3B	YB7L-B	4583	-
12N7-4A	YB7-A	4577	-
12N7-4A-1	YB7-A	4577	(1)
12N7A-3B	12N9-3B	4573	-
12N7C-3D	YB7C-A	4536	(3)
12N7CZ-3D	YB7C-A	4536	-
12N7D-3B	YB7L-B	4583	-
12N9-3A	YB9L-A2	4581	(1)
12N9-3A-1	YB9L-A2	4581	(1)
12N9-3B	YB9L-B	4554	-
12N9-4B	YB9-B	4980	-
12N9-4B-1	YB9-B	4980	(1)
12N10-3A	YB10L-A2	4526	(1)
12N10-3A-1	YB10L-A2	4526	(1)
12N10-3A-2	YB10L-A2	4526	-
12N10-3B	YB10L-B	4562	-
12N11-3A-1	YB10L-A2	4526	-
12N11-3B	YB10L-B	4562	-
12N12A-4A-1	YB12A-A	4525	-
12N14-3A	YB14L-A2	4529	-
12N14-3B	YB14L-B2	4567	-
12N16-3B	YB16L-B	4534	-
12N16-4B	YB16-B	4533	-
12N18-3	Y50-N18L-A	4944	(3)
12N18-3-1	Y50-N18L-A	4944	(3)
12N18-3A	Y50-N18L-A	4944	-
12N24-3	12N24-3A	4501	(3)
12N24-3A	Y60-N24L-A	4522	-
12N24-3B	Y60-N24AL-B	4538	(6)
12N24-4	Y60-N24-A	4580	(3)
12N24-4A	Y60-N24-A	4580	-
6MK5	U1R-11	4935	(1)
B68-12	Y60-N24-A	4580	-
DIN 51814	12Y16A-3B	4555	(1)
DIN 51913	12Y16A-3A	4997	-
DIN 52015	12Y16A-3B	4555	(1)
DIN 52415	Y60-N24L-A	4522	-
DIN 52515	Y60-N24AL-B	4538	-
DIN 52816	Y60-N24L-A	4522	(1)
DIN 53030	Y60-N30L-B	4998	(1)
DIN 53211	U1R-11	4935	(6)
HYB16A-AB	HYB16A-A	4569	(1)
SY50-N18L-A	Y50-N18L-A	4944	(1/7)

Original	Anbefalet opgradering		Bemærkninger
SY50-N18L-A2	Y50-N18L-A	4944	(1/7)
SY50-N18L-AT	Y50-N18L-A	4944	(1/7)
SYB10L-A2	YB10L-A2	4526	(7)
SYB14L-A2	YB14L-A2	4529	(3)
SYB14L-B2	YB14L-B2	4567	(3)
SYB16L-Bs	YB16L-B	4534	(7)
U1-5	U1-9	4934	-
U1-7	U1-9	4934	-
U1R-5	U1R-11	4935	-
U1R-7	U1R-11	4935	-
U1R-9	U1R-11	4935	-
Y50-N18L-A2	Y50-N18L-A	4944	(1)
Y50-N18L-A3	Y50-N18L-A	4944	(1)
Y60-N24AL-B	Y60-N30L-B	4998	(5)
Y60-N24L-A2	Y60-N24L-A	4522	-
Y60-N28L-A	Y60-N30L-A	4582	-
YB2,5L-C-1	YB2,5L-C	4531	(2)
YB2,5L-C-2	YB2,5L-C	4531	(2)
YB2,5L-C-3	YB2,5L-C	4531	(2)
YB2,5L-C-4	YB2,5L-C	4531	(2)
YB7L-A	YB7L-B	4583	(3)
YB9A-A	YB9-B	4980	(3)
YB10A-A2	YB12A-A	4525	(1/6)
YB10L-B	YB10L-B2	4967	(1)
YB12AL-A2	YB12AL-A	4564	(1)
YB14A-A1	YB14A-A2	4535	(1)
YB14A-A2	YB14-A2	4527	-
YB14L-A1	YB14L-A2	4529	(1)
YB16AL-A1	YB16AL-A2	4530	(1)
YB16B-A1	YB16B-A	4532	(1)
YB16B-A2	YB16B-A	4532	(1)
YB16C-B	YB16-B	4533	(1)
YB16HL-A	YB16L-B	4534	(1/3)
YB16L-A	YB16L-B	4534	(1/3)
YB16L-A2	YB16L-B	4534	(1/3)
YB16L-Bs	YB16L-B	4534	-
YB18L-A2	YB18L-A	4531	(1)
YB30CL-B	YB30L-B	4987	-

BEMÆRKNINGER – PASFORM

- (1) Bolt/møtrik/pol kan variere noget fra originalbatteriet.
- (2) Brug det gamle, nuværende batterikabler ved montering af det nye batteri.
- (3) Placering af udluftningsventil kan variere mellem forskellige batterier.
- (4) Længden kan variere noget fra originalbatteriet.
- (5) Bredden kan variere noget fra originalbatteriet.
- (6) Højden kan variere noget fra originalbatteriet.
- (7) Leveres uden sensor.

I nogle tilfælde kan det foreslåede batteri adskille sig noget fra originalbatteriet, hvad angår størrelse og mål. I disse tilfælde angives det i kolonnen "Bemærkninger". Læs og kontroller grundigt inden montering.

ERSTATNINGSBATTERIER

ERSTATTER GAMLE 6V CONVENTIONAL

Original	Anbefalet opgradering	Bemærkninger	
6N4-2A-1	6N4-2A-4	4557	(2)
6N4-2A-2	6N4-2A-4	4557	(2)
6N4-2A-3	6N4-2A-4	4557	(2)
6N4-2A-5	6N4-2A-4	4557	(2)
6N4-2A-6	6N4-2A-4	4557	(2)
6N4-2A-7	6N4-2A-4	4557	(2)
6N4-2A-8	6N4-2A-4	4557	(2)
6N4-2A-9	6N4-2A-4	4557	(2)
6N4-2A-10	6N4-2A-4	4557	(2)
6N4-2A-11	6N4-2A-4	4557	(2)
6N4-2A-12	6N4-2A-4	4557	(2)
6N4-2A-13	6N4-2A-4	4557	(2)
6N4B-2A-1	6N4B-2A	4514	(2)
6N4B-2A-2	6N4B-2A	4514	(2)
6N4B-2A-3	6N4B-2A	4514	(2)
6N4B-2A-4	6N4B-2A	4514	(2)
6N4B-2A-5	6N4B-2A	4514	(2)
6N4B-2A-6	6N4B-2A	4514	(2)
6N6-3B	6N6-3B-1	4506	(3)
6N7,5-1B	6N11A-1B	4542	(1)
6N11-2D	6N12A-2D	4558	(3/4/5)
6N11A-3	6N11A-1B	4542	(1)
6N11A-3B	6N11A-1B	4542	(1)
B54-6	6N12A-2D	4558	(3)
B54-6A	6N12A-2D	4558	-

BEMÆRKNINGER – PASFORM

- (1) Bolt/matrik/pol kan variere noget fra originalbatteriet.
- (2) Brug det gamle, nuværende batterikabler ved montering af det nye batteri.
- (3) Placering af udluftningsventil kan variere mellem forskellige batterier.
- (4) Længden kan variere noget fra originalbatteriet.
- (5) Bredden kan variere noget fra originalbatteriet.
- (6) Højden kan variere noget fra originalbatteriet.
- (7) Leveres uden sensor.

I nogle tilfælde kan det foreslåede batteri adskille sig noget fra originalbatteriet, hvad angår størrelse og mål. I disse tilfælde angives det i kolonnen "Bemærkninger". Læs og kontroller grundigt inden montering.

EXIDE[®] BIKE

MOTORCYCLE & SPORT BATTERIES



Juni, 2012:1

By Exide Technologies / www.exide.com

EXIDE TECHNOLOGIES A/S, Bødkervej 11, 7100 Vejle
Tel.: +45 8020 0920 Fax: +45 4485 4717
www.exide.dk
ordre@eu.exide.com